



Manchon cuivre rond

Les manchons ronds ne doivent pas être utilisés pour le levage.

Un essai de charge doit toujours être effectué pour vérifier la résistance du câble serti avec le manchon. À titre indicatif, vous obtiendrez un résultat correspondant à environ 50 % de la charge de rupture minimale du câble.

Câble Ø mm Âme textile e Âme acier		Manchons/Matrices		
min.	max.	No. Manchon	No. Matrice	Manchon serti Ø mm
2,0	2,2	2	2	4
3,0	3,2	3	3	6
4,0	4,2	4	4	8
5,0	5,3	5	5	10
6,0	6,3	6	6	12
6,5	6,86	6,5	6,5	13
7,0	7,4	7	7	14
8,0	8,3	8	8	16